

AGCP, bretelle et accessoires



- **Bretelles de raccordement:** simplifient le raccordement des équipements électriques et assurent un contact fiable et sécurisé.
- **Cache-bornes amont et aval:** renforcent la protection contre les contacts accidentels et améliorent la sécurité des installations
- **Épanouisseurs amont et aval:** permettent d'augmenter la section des câbles raccordés et facilitent l'installation sur des infrastructures existantes
- **Kit réhausse pour AGCP:** assure un positionnement optimal de l'AGCP en fonction des contraintes d'installation

AGCP : Appareil Général de Coupure et de Protection

	100A	160A	250A	400A
Données				
Type	NSX100F	NSX160B	NSX250B	NSX400F
Pouvoir de coupure (Icc)	25kA	25kA	25kA	36kA
Tension max de service	380/415V	380/415V	380/415V	380/415V
Plage de réglage différentiel	30mA 100mA 300mA 500mA 1A 3A 5A	30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 1 A 3 A 5 A	30 mA 100 mA 300mA 500mA 1A 3A 5A	300mA 500mA 1A 3A 5A 10A
Déclencheur	MicroLogic 4.2	MicroLogic 4.2	MicroLogic 4.2	MicroLogic 4.3
Bobine Mx	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Références				
AGCP Standard	00000100	00000160	00000250	00000400
AGCP + bobine Mx	00000100B	00000160B	00000250B	00000400B
Réhausse	00000160K	00000160K	00000160K	00000400K

AGCP Standard : Disjoncteur différentiel + épanouisseur + cache bornes

AGCP + bobine Mx : Disjoncteur différentiel + épanouisseur + cache bornes + bobine Mx

Bretelles : Lot de 4 bretelles RNF de 2m à partir de 50mm² jusqu'à 300mm²